


IP65



## KOHLNMONOXID-MESSFÜHLER I2608-CO-E

Der Gasmessfühler dient zur Messung von Kohlenmonoxid CO und bietet 2 eingebaute Relaiskontakte, ein 85 dB Alarmhorn sowie ein Blinklicht. Der Gasmessfühler verfügt über analoge sowie digitale Ausgangssignale. Er kann mit 24 VDC oder optional mit 230 VAC gespeist und auch ohne Steuerzentrale „standalone“ betrieben werden. Das Kunststoffgehäuse ist sprizwassergeschützt (IP65) und altershalber verbrauchte Messelemente können ohne grossen Aufwand ersetzt werden. Optional ist der Messfühler mit abgesetztem Sensor, integriertem Display oder in einem neutralen IP20 Indoor-Gehäuse lieferbar.



### MESSFÜHLER (ELEKTRONIK)

**SPEISESPANNUNG:** 11...30 VDC/VAC (optional 90...265 VAC) | **STROMAUFNAHME:** max. 60 mA |  
**ZULEITUNG ANALOG/DIGITAL:** 3×0,75 mm<sup>2</sup>, abgeschirmt, 2×2×0,75 mm<sup>2</sup>, abgeschirmt |  
**SIGNAL-AUSGANG ANALOG/DIGITAL:** 4...20 mA, 0-10VDC, Modbus RTU |  
**SCHALTAUSGÄNGE:** 2 SPST (250 VAC/30 VDC, 5A MAX) | **GEWICHT:** 500 gr | **PRÜFUNGEN:** CE

### MESSFÜHLER (SENSOR)

**MESSPRINZIP:** Elektrochemisch | **MESSBEREICH:** 0...300/1000 ppm | **GENAUIGKEIT:** +/- 1 % des Messbereiches | **ANSPRECHZEIT:** t 90: < 30 sec | **BETRIEBSTEMPERATUR:** -40 °C ... +70 °C  
**LUFTFEUCHTIGKEIT:** 0...100 % (nicht kondensierend) | **LANGZEIT SIGNAL-ABWEICHUNG:** < 1 % Signal/Monat | **LEBENSDAUER:** > 10 Jahre, abhängig von der Applikation | **WARTUNG:** Die Messzelle mit der dazugehörigen Elektronik muss mindestens ein- bis zweimal jährlich kontrolliert werden.

### MASSE UND ELEKTRONIK

